

FUENTE DE ENERGÍA DE EVALUACIÓN

FECHA:	Inspección realizada por:		
EQUIPO NOMBRE:	LOCALIZACIÓN :		
FUENTE DE ENERGÍA	MAGNITUD	UBICACIÓN DE AISLAMIENTO	MEDIOS DE AISLAMIENTO
ELÉCTRICA			
MOTOR			
PRIMAVERA			
Contrapeso			
VOLANTE			
HIDRÁULICO			
NEUMÁTICA			
QUÍMICO			
TÉRMICA			
OTROS			

EJEMPLO DE FUENTE / MAGNITUD: eléctrico 480v - fase 3 o neumáticos = 125 psi

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE ENERGÍA ESPECÍFICAS

FECHA:	Inspección realizada por:
--------	---------------------------

EQUIPO NOMBRE:		LOCALIZACIÓN :
FUENTE DE ENERGÍA MAGNITUD PASO PROCEDIMIENTO		
	1	Notificar a los empleados afectados que la máquina está a punto de ser cerrado y bloqueado.
INSTRUCCIONES ESPECIALES:		
	2	Apague la máquina mediante los procedimientos de parada normales.
INSTRUCCIONES ESPECIALES:		
	3	Aislara todas las fuentes de energía mencionadas anteriormente.
INSTRUCCIONES ESPECIALES:		
	4	Aplicar candados y etiquetas a todos los dispositivos aislados
INSTRUCCIONES ESPECIALES: SI TAG-OUT SE UTILIZA COMO SUSTITUTO STAND-ALONE DE BLOQUEO DE ENTONCES TODOS LOS OTROS PROCEDIMIENTOS PARA LOCK-OUT permanecerá en su lugar. ADEMÁS, SI SOLO EMPLEO INDEPENDIENTE TAG-OUT, una medida de seguridad adicionales se deben tomar para lograr BLOQUEO Y TODOS LOS PASOS DEBE EN PROCESO DE CIERRE-out debe ser revisada.		
	5	Bloquear o disipar toda la energía almacenada en los carneros, volantes, manantiales, sistemas neumáticos o hidráulicos, etc
INSTRUCCIONES ESPECIALES:		
	6	Verifique que la máquina se bloquea al probar los controles de operación de la máquina. DEVOLVER TODOS LOS CONTROLES EN LA POSICIÓN "neutral" o "OFF" después de la prueba.
INSTRUCCIONES ESPECIALES:		
	7	Compruebe la máquina para asegurarse de que es operacionalmente intactos, se han eliminado las herramientas y los guardias han sido reemplazados.
INSTRUCCIONES ESPECIALES:		
REMOCIÓN	8	Compruebe la máquina para asegurarse de que es operacionalmente intactos, se han eliminado las herramientas y los guardias han sido reemplazados.
INSTRUCCIONES ESPECIALES:		
	9	Compruebe que todos los empleados se colocan de forma segura.
INSTRUCCIONES ESPECIALES:		
	10	Notificar a todos los empleados afectados que las cerraduras / tags van a ser removidos y la máquina está lista para funcionar.
INSTRUCCIONES ESPECIALES:		
	11	Retirar todos los bloqueos, bloqueos u otros sistemas de retención de energía.

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

12

REALIZAR UN ÚLTIMO RECORRIDO Y VOLVER A VER TODO

SPECIAL INSTRUCTIONS:

13

Restaurar toda la energía a la máquina.

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

Asegúrese de que todas EQUIPO LOTO se contabiliza, LIMPIA y usable y luego volver a guardarla.

NOTAS: